



EAN kód
JA3-018M: 8595188174466
JA3-018M/120V: 8595188174473

Műszaki adatok	JA3-018M	JA3-018M/120V
Kimenetek		
Kimenet:	9x váltóérintkező 4 A/AC15	
Kapcsolható feszültség:	250 V AC, 24 V DC	
Kapcsolható teljesítmény:	1000 W/AC15, 100 W/DC	
Túláram:	10 A	
Kimeneti relék elkülönítése a belső áramköröktől:	alapszigetelés (III. túlfeszültségi kat., EN 60664-1 szerint)	
Szigetelés a GATE1, GATE2 és GATE3 bemenetek között:	alapszigetelés (II. túlfeszültségi kat., EN 60664-1 szerint)	
Nyitott relékontaktus szigetelési feszültsége:	1 kV	
Minimum kapcsolt áram:	100 mA / 10 V DC	
Kapcsolási gyakoriság / terhelés nélkül:	300 min ⁻¹	
Kapcsolási gyakoriság / terheléssel:	15 min ⁻¹	
Mechanikai élettartam:	1x 10 ⁷	
Elektromos élettartam AC1:	1x 10 ⁵	
Kimenetek jelzése:	9x sárga LED	
Kommunikáció		
Installációs busz:	BUS	
Állapotjelzés az egységen:	zöld LED RUN	
Tápellátás		
BUS feszültsége / tűrése / névleges árama:	27V DC, -20 / +10 %, 5mA	
A teljesítményfokozat (relék) tápfeszültsége / tűrése / névleges árama:	AC 230V (50 Hz), -15 / +10 %, 20 mA	AC 120V (60 Hz), -15 / +10 %, 40 mA
Disszipált teljesítmény:	max. 2 W	
Csatlakozások		
Sorkapocs:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² érvéggel	
Üzemeltetési feltételek		
Működési hőmérséklet:	-20 .. +55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70 °C	
Védettségi fok:	IP20 eszköz, IP40 kapcsolószekrényben	
Túlfeszültségi kategória:	II.	
Szennyezettségi fok:	2	
Működési helyzet:	tetszőleges	
Telepítés:	kapcsolószekrénybe, DIN sínre (EN 60715)	
Kivétel:	6-MODUL	
Méreték és tömeg		
Méreték:	90 x 105 x 65 mm	
Tömeg:	346 g	

- A JA3-018M egységet redőnyök, rolók, napellenzők, garázkapuk, bejárati kapuk stb. vezérlésére tervezték.
- Használható a beépített végállás-kapcsolóval rendelkező kétirányú mozgató elektromos meghajtók vezérléséhez.
- Az egység állapotát a zöld RUN LED jelzi az előlapon:
 - Ha a tápellátás csatlakoztatva van, de nincs kommunikáció a BUS-on keresztül a masterrel, a RUN LED folyamatosan világít.
 - Ha a tápfeszültség csatlakoztatva van, és az egység a BUS-on kommunikál, a RUN LED villog.
- A kimeneti érintkezők állapotát az U / D LED jelzi:
 - amikor a redőny / roló fel / le mozog, a megfelelő LED világít.
 - ha álléplék a kapcsolási műveletek számát percenként, a megfelelő LED villog.
- A JA3-018M 6-modul széles, kapcsolószekrénybe, DIN sínre (EN60715) szerelhető egység.

Bekötés

